



## Funkgong-Set MISTRAL 300M

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 43300        |
| <b>Typ</b>           | MISTRAL 300M |
| <b>Gewicht</b>       | 0.316kg      |
| <b>Länge</b>         | 45mm         |
| <b>Breite</b>        | 115mm        |
| <b>Höhe</b>          | 150mm        |

## Produktbeschreibung

Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 – Ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

### **500 Meter Reichweite im freien Feld\***

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

### **16 individuelle Melodien**

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 300 ganz flexibel.

### **Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 14 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### **Rufarten**

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

### **Spannungsversorgung**

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

### **Anzeige niedriger Batteriestand**

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

**Hinweis:**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

## Produkteigenschaften

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Spannungsversorgung Sender</b>    | 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 - 12 V DC       |
| <b>Blitzlicht</b>                    | LED  |
| <b>Schutzart Sender</b>              | IP54   |
| <b>Rufarten</b>                      | Zentral-, Individual-, Matrixruf   |
| <b>Serie</b>                         | MISTRAL  |
| <b>Geräteart</b>                     | Funkgong-Set   |
| <b>Lautstärke</b>                    | Max. 83 dB(A) einstellbar  |
| <b>Klingeltaster</b>                 | 2 verdrahtete möglich  |
| <b>Frequenz</b>                      | 868,35 MHz   |
| <b>Rufunterscheidung</b>             | 14-fach  |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß / Silber  |
| <b>Anzahl Melodien</b>               | 16 Melodien  |
| <b>Abmessungen Sender</b>            | 36 x 100 x 17 mm   |
| <b>Farbe Gehäuse</b>                 | Weiß   |
| <b>Abmessungen Empfänger</b>         | 150 x 115 x 45 mm  |
| <b>Anzahl koppelbarer Sender</b>     | 12   |
| <b>Funkreichweite</b>                | 500 m im Freifeld  |
| <b>Spannungsversorgung Empfänger</b> | 4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang), extern: 8 - 12 V AC/DC |
| <b>Farbe Tür</b>                     | Weiß / Silber  |

## Weitere Bilder

