



## Funk-LED-Statusanzeige SA 1051/003

<b>Artikelnummer</b>	1051/003
<b>Typ</b>	SA 1051/003
<b>Gewicht</b>	0.06kg
<b>Länge</b>	22mm
<b>Breite</b>	46mm
<b>Höhe</b>	74mm

## Produktbeschreibung

Die Funk-LED-Statusanzeige zeigt den aktuellen Status der Funkerweiterung 1068/011 oder der Funkalarmzentrale 1051/020 in zwei unterschiedlichen Farben (Rot und Grün) an. Die Statusanzeige arbeitet auf einer bidirektionalen Frequenz von 2.400 bis 2.483 GHz. Diese Verbindung ermöglicht eine beidseitige Kommunikation zwischen der Statusanzeige, der Funkerweiterung und der Funkalarmzentrale. Dadurch wird ein zuverlässiger Datenaustausch gewährleistet, der eine präzise Überwachung und Steuerung aller verbundenen Komponenten sicherstellt.

### Hinweis:

Die Funk-LED-Statusanzeige ist nach der EN 50131, Grad 2, Klasse II zertifiziert.

## Produkteigenschaften

<b>Frequenz</b>	2,400 – 2,483 GHz
<b>Geräteart</b>	Statusanzeige
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis 45 °C
<b>Spannungsversorgung</b>	1 x 3 V-Lithium-Batterie (CR 123A) (Im Lieferumfang)
<b>Technologie</b>	Funk
<b>Zertifizierung</b>	EN 50131, Grad 2, Klasse II
<b>Technik</b>	Bidirektional
<b>Anzeige</b>	LED
<b>Gewicht</b>	50 g
<b>Abmessungen</b>	74 x 46 x 22 mm

## Weitere Bilder