

Funk-LCD-Tastenfeld FA30-KP10LCD

Artikelnummer	39121
Typ	FA30-KP10LCD
Gewicht	0.296kg
Länge	20mm
Breite	100mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamem Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel; die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchsversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

LCD-Display und Codetastatur
Ein- und Austrittstöne
Tasten für Panik, Feuer und Notfall

Taste Statusabfrage
Integriertes Proximity-Lesegerät
Inklusive 3 Stück Proximity-Tags
Inklusive Wandhalter mit Sabotagefunktion

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
Batterietyp: 4 Stück 1,5 V / AA
Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (bei typ. Anwendung)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C
Abmessungen: 150 x 100 x 20 mm
Gewicht: 379 g (ohne Batterie)
Wand- oder Tischmontage
Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt; in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Geräteart	Bedienelement
Betriebstemperatur	0 °C bis +49 °C
Frequenz	868 MHz
Tastatur	18 Tasten beleuchtet
Proximity-Lesegerät	eingebaut
Töne	Ein - und Austritt
Anzeige	LC-Display
Technologie	Funk
Sabotageschutz	Abriss und Öffnung
Abmessungen	150 x 100 x 20 mm
Batterielebensdauer	bei typischer Anwendung: 3 Jahre
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Tasten für	Panik, Feuer, Notfall
Batterien	4 x 1,5 V AA
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Wandhalter	Mit Sabotagekontakt
Farbe	Weiß
Display	LC-Display beleuchtet

Weitere Bilder

