

**Artikelnummer**

CT4600111

**Typ**

CT 10-M GSM

**Bezeichnung**

GSM Wählgerät CT 10-M GSM

**Kurzbeschreibung:**

mit LCD-Display

- 2 zeilig, 16 Zeichen
- Sprach- oder SMS-Nachrichten
- 2 Sendarten für Alarmmeldungen

**Beschreibung**

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über. Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

**Produktmerkmale:**

GSM-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen

integriertes alphanumerisches Tastenfeld

mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen

2 Sendarten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten

Integrierte Sprachsynthese 60 sec.

4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen

12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern

2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang

Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz

Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang

5 fernsteuerbare Ausgänge

Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage

Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher

**Technische Daten:**



Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 sec. und 9 Meldungen mit 5 sec.

Temperaturbereich: +5° bis +40°C

Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)

Leistungsaufnahme: 0,07A in Ruhestellung , 0,2A im Alarmfall

Maße: 245 x 185 x 70mm

Gewicht: 0,98kg

## Installationshinweis:

### Hinweis:

## Technische Daten

<b>Übertragung:</b>	GSM
<b>Geräteart:</b>	Wählgerät
<b>Sendart:</b>	Sprache und SMS
<b>Anzeige:</b>	LCD 2 Zeilen, 6 LED
<b>Tastatur:</b>	15 Tasten
<b>Sprachsyntese:</b>	60 s
<b>Sprachmeldungen:</b>	1 Basismeldung 10 s, 9 Meldungen 5 s
<b>SMS:</b>	4 SMS mit je maximal 40 Zeichen
<b>Telefonnummern:</b>	12 mit je 28 Ziffern
<b>Alarめingänge:</b>	2 programmierbar
<b>Sabotageschutz:</b>	Gegen Öffnen und Demontieren
<b>Ausgänge:</b>	5 fernsteuerbar
<b>Störmeldung Ausgang:</b>	Batterie leer, Netzausfall
<b>Daten:</b>	nicht flüchtig
<b>Betriebstemperatur:</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Versorgungsspannung:</b>	12 V bis 14,5 V DC
<b>Leistungsaufnahme:</b>	70 mA standby, 200 mA Alarm
<b>Einsetzbares Netzgerät:</b>	NG AL12/2A (39342)
<b>Einsetzbarer Akku:</b>	AK 1033/600
<b>Abmessungen:</b>	245 x 185 x 70 mm
<b>Wahlverfahren:</b>	MFV