

Artikelnummer

CT4900211

Typ

CT 06

Bezeichnung

PSTN Telefonwählgerät CT 06

**Kurzbeschreibung:**

- mit LCD-Display
- 2 zeilig, 16 Zeichen
- 2 Alarmeingänge

Beschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen (oder je nach Modell SMS-Mitteilungen) im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen zu können. Um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über. Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

PSTN-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese
mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen
integriertes alphanumerisches Tastenfeld
mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen
Sendart für Alarmmeldungen: Sprachnachrichten
Integrierte Sprachsynthese 60 Sek.
12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern
2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang
Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz
Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang
5 fernsteuerbare Ausgänge
Test Telefonleitung PSTN
Automatisches Backup im verfügbaren Telefonnetz

Technische Daten:



Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage
Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher
Wahlverfahren: MFV
Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 Sek. und 9 Meldungen mit 5 Sek.
Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C
Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)
Leistungsaufnahme: 0,07 A in Ruhestellung , 0,2 A im Alarmfall
Maße: 245 x 185 x 70mm
Gewicht: 0,97 kg

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**

Übertragung:	PSTN
Geräteart:	Wählgerät
Sendart:	Sprache
Anzeige:	LCD 2 Zeilen, 6 LED
Tastatur:	15 Tasten
Sprachsyntese:	60 s
Sprachmeldungen:	1 Basismeldung 10 s, 9 Meldungen je 5 s
Telefonnummern:	12 mit je 28 Ziffern
Alarめingänge:	2 programmierbar
Sabotageschutz:	Gegen Öffnen und Demontieren
Ausgänge:	5 fernsteuerbar
Störmeldung Ausgang:	Batterie leer, kein Telefonnetz
Daten:	nicht flüchtig
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Versorgungsspannung:	12 V bis 14,5 V DC
Leistungsaufnahme:	70 mA standby, 250 mA Alarm
Einsetzbares Netzgerät:	NG AL12/2A (39342)
Einsetzbarer Akku:	AK 1033/600
Abmessungen:	245 x 185 x 70 mm
Wahlverfahren:	IWV und MFV