

**Artikelnummer**

37430

**Typ**

PSG 4.0-230F

**Bezeichnung**

Power-Schallgeber PSG 4.0-230F

**Kurzbeschreibung:**

- hohe Lautstärke: 80-105 dB (max.115 dB)
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Einschaltdauer 100%
- 8 Alarmtöne, 8 Melodien oder Blitze
- Spannungsversorgung: 230 V AC / 12-24 V AC/DC

**Gewicht:** 1 kg**Beschreibung**

Universell einsetzbarer Schallgeber mit sehr hoher Lautstärke, vielen markanten Signaltönen und herausragender Installations-Flexibilität für Einsatz im Innen- und Außenbereich (z. B. Schulen, Flughäfen, Industriegelände, öffentliche Gebäude u. v. m)

**Produktmerkmale:**

attraktives Design für universellen Einsatz in Industrie, Gewerbe oder Haushalt  
Farbe anthrazit (RAL7016) mit stabilen Lautsprecher-Gittern aus hochwertigem eloxiertem Aluminium  
Doppel-Druckkammer-Lautsprecher-System

**Funktionen**

8 Sirenen-/Alarmtöne, 2 Läutewerk-/Hupentöne, 5 Melodien (Zweiklang, Dreiklang, Westminster...), Beep-Ton

2 getrennte Kanäle für Rufuntersch. (Alarmton mit Priorität)

regelbare Lautstärke für jeden Kanal

Signal-Dauer einstellbar (solange wie Ansteuerung oder 30 s bzw. eine Melodien-Folge)

Zeit für Lautstärke-Anstieg bei Alarm-Tönen stufenlos bis 30 s einstellbar

manuelle Abschaltung des Signal-Tons mit integriertem Taster möglich (Quittungs-Funktion)

inklusive grüner Bereitschaftsanzeige-LED

mit zuschaltbarem LED-Blitzlicht

**Installation**

Auslösung Signal-Ton modellabhängig: potenzialfrei, 12/24V AC/DC bzw. 230V AC

Tischmontage, Wandmontage (vertikal oder 30°-Winkel), Deckenmontage (horizontal oder 60°-Winkel)



inklusive LED-Blitzlicht  
(bei 230V Versorgung)

Verdrahtungsmöglichkeiten: A, B, C, D, E, F, G, H

**Technische Daten:**

bis zu 115 dB(A) mit integriertem Power-Booster-System (max. 10min.) oder bis zu 105 dB(A) im Dauerbetrieb

Einschaltdauer 100%

IP 54, -20°C...+50°C

KEMA-geprüft nach EN 60065 (Sicherheit) und 61000-6-3/6-1 (EMV)

Abmessungen 158 x 243 x 80 mm, Gewicht modellabhängig 0,9-1,3 kg

Gehäuse aus robustem ASA-Luran

230V~(0,1A) + 12-24V=~/~(1,0A)

**Installationshinweis:**

**Hinweis:** Funk-Ansteuerung in Kombination mit geeignetem Funkrelais (z.B. Mistral FTR oder MISTRAL Relaisbox) möglich

Parallelschaltung mehrerer PSGs möglich

**Technische Daten**

<b>Spannungsversorgung:</b>	230 V AC
<b>Spannung:</b>	230 V AC + 12 - 24 V AC / DC
<b>Betrieb:</b>	Dauerbetrieb
<b>Stromaufnahme:</b>	230 V 0,1 A, 12 V 1,0 A
<b>Lautstärke:</b>	115 dB(A)
<b>Lautstärke:</b>	80 - 105 dB(A) bei 230 V Betrieb Power-Boost 115 dB(A)
<b>Betrieb:</b>	Dauerbetrieb ED 100%
<b>Akustische Signalisierung:</b>	8 Sirenen Töne, 2 Läutewerkttöne, 5 Melodien
<b>Montage:</b>	Tisch, Wand und Decken Montage
<b>Abmessungen:</b>	158 x 243 x 80 mm
<b>Optische Signalisierung:</b>	LED Blitzlicht
<b>Farbe:</b>	Anthrazit RAL 7016
<b>Gehäuse:</b>	Kunststoff
<b>Lautsprechergitter:</b>	Alu eloxiert