

Artikelnummer

80631

Typ

V-2V-MIF-AWA1-06WE

Bezeichnung

Video Pre Pack 6WE V-2V-MIF-AWA1-06WE



Abbildung ähnlich

Kurzbeschreibung:

- Video Pre Pack 6WE
- bestehend aus:
- 6x Freisprechmonitor MIRO
- Netzgerät und
- Türstation ALPHA 6x KT, weiß, einreihig, AP
- 2VOICE-Technologie
-

Beschreibung**Alpha Sets: Individuell zusammengestellt & schnell installiert**

Für jeden Anspruch das passende Set: unsere 2-Voice Türsprechanlage Sets überzeugen mit vielfältigen Funktionen und elegantem Design. Die moderne 2-Draht-Technologie der Sets ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation von Besuchern zu Bewohnern und ist auch bei größeren Gebäuden schnell installiert. Alle Sets sind für die Installation fertig zusammengestellt.

Wählen Sie Ihr Set mit:

- Video- oder Audio-Türstation
- Türstation für Aufputz oder Unterputz
- Schwarze oder Weiße Oberfläche der Türstation
- Klingeltaster einreihig oder zweireihig
- Wohnungssprechstelle Audio: Míro Haustelefon oder Míro Freisprechtelefon
- Wohnungssprechstelle Video: Míro Freisprechmonitor oder VModo Freisprechmonitor

Außerdem im Set enthalten:

Netzgeräte, Steigleitungsschnittstellen und ggf. Videoverteiler

(Detaillierte Informationen zum Set finden Sie in den technischen Daten.)



Die Vorteile der Alpha Türstation:

Elegantes Design

Rahmenlos, aus hochwertigen Materialien und in zeitlosen Farben

Schutzart IP55 und IK08

Größtmögliche Beständigkeit gegen äußere Einflüsse

Besonders flaches Gehäuse

Spitzenposition am Markt! Erhältlich als Aufputz und Unterputz

Hochleistungsfähige Weitwinkelkamera

113° horizontal

92° vertikal

Geringe Montagezeit und einfache Programmierung

Programmierung an der Türstation oder mittels Smartphone/ Tablet/ PC

Technische Daten

Geräteart:	Sprechanlagen Set Video
Artikelart:	Video-Sprechanlagenset 6WE
System:	2VOICE
Türstation:	Alpha
Set beinhaltet:	:
Farbe:	weiß
Montage:	Aufputz
Türstation:	1 Stk. Serie ALPHA, Aufputz, Weiß, mit 6 Klingeltasten, Einreihig, komplett inklusiv Aufputz-Gehäuse und Rahmen
Netzgerät:	1 Stk. NG1083/20A
Haustelefon / Monitor:	Monitor MIRO
Videoverteiler:	2 Stk. VV1083/55
Freisprechmonitor:	6 Stk. MIRO VM1750/6
Abmessungen Türstation:	125 x 305 x 57 mm
Abmessungen Netzgerät:	175 x 95 x 70 mm (10 Teileinheiten)
Abmessungen Videoverteiler:	45 x 45 x 16 mm
Abmessungen Freisprechmonitor:	160 x 129 x 23 mm
Hinweis:	Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)