

Artikelnummer

1092/694

Typ

VSP 1092/694

Bezeichnung

Video-Steuerpult VSP 1092/694

**Kurzbeschreibung:**

- Steuerung von PTZ-Kameras
- max. 255 Kameras steuerbar
- 3-Achsen-Joystick und Tastatur zur Steuerung
- RS485 - PELCO D-P
- Spannungsversorgung: Netzteil 230 V AC, 12 V DC

Gewicht: 1 kg**Beschreibung**

Zur Steuerung einer Dome-Kamera ist immer eine Steuereinheit notwendig, dies kann ein eigenständiges Bedienpult oder auch ein DVR mit PTZ-Steuerung sein. Die Protokoll-Übertragung der Steuersignale findet hierbei über einen separaten Datenbus (RS485) statt.

Produktmerkmale:

Video-Steuerpult 3D für die Kamera-Serie EASY-DOME

mit 3-Achsen Joystick (Zoom durch Drehen)

Tastatur zur Anwahl der Kameras, manuelle Blenden- und Fokussteuerung,

Festlegen und Ansteuern von Presets usw.

bis 255 PTZ-Kameras und bis 32 DVRs steuerbar

Technische Daten:

Serielle RS485-Schnittstelle

Protokolle: PELCO D/P

Baudraten: 1200/2400/4800/9600/19200 bps

Versorgung: 12 V DC / 5 W, Netzgerät inclusive

Maße: 142 x 140 x 68 mm

Gewicht: 1,500 kg

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Geräteart:	Steuerpult
Kompatibel zu Kameraserie:	AHD / PTZ
Steuerung:	3-Achsen Joystick
Tastatur:	Ja
Maximal Anzahl PTZ-Kameras:	255
Schnittstelle:	RS485
Protokolle:	PELCO D/P
Baudraten:	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
Spannungsversorgung:	12 V DC, 5 W (Netzgerät inkl.)
Abmessungen:	318 x 180 x 118 mm
Gewicht:	1500 g