

**Artikelnummer**

43400

**Typ**

MISTRAL 600

**Bezeichnung**

Funkgong Set MISTRAL 600

**Kurzbeschreibung:**

- 16 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- Reichweite 500 m
- Plug & Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert
- 8-12 V AC/DC und Batterien 4 x 1,5 V
- inkl. Funkklingeltaster MISTRAL SE03

**Beschreibung**

## MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 600 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

**500 Meter Reichweite (Freifeld)**

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. Diese kann durch den Einsatz unseres Repeaters auch erhöht werden.

**12 wechselbare Designmotive**

Im Set enthalten sind 12 verschiedene Motive, mit denen Sie das Aussehen Ihres Mistral 600 verändern können.

**16 polyphone Melodien**

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 600 ganz flexibel.

**Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**



Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

### Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

**Hinweis:**\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

### Technische Daten

<b>Name:</b>	MISTRAL
<b>Funkreichweite:</b>	500 m im Freifeld
<b>Geräteart:</b>	Komplett-Set
<b>Frequenz:</b>	868,35 MHz
<b>Anzahl Melodien:</b>	16 polyphone Melodien
<b>Farbe:</b>	Wechselbar
<b>Lautstärke:</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Blitzlicht:</b>	LED
<b>Rufunterscheidung:</b>	17-fach
<b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>	20
<b>Rufarten:</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Spannungsversorgung:</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
<b>Spannungsversorgung extern:</b>	8 - 12 V AC / DC
<b>Abmessungen:</b>	180 x 140 x 50 mm
<b>Farbe:</b>	Grau / 12 wechselbare Motive
<b>Spannungsversorgung Sender:</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang,
<b>Externe Spannungsversorgung Sender:</b>	8 -12 V DC
<b>Abmessungen Sender:</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Schutzart Sender:</b>	IP54