

**Artikelnummer**

43516

**Typ**

ECHO M - BM weiß

**Bezeichnung**

Funkgong-Set ECHO Weiß ECHO M - BM weiß

**Kurzbeschreibung:**

- Individuelle Melodien aufspielbar
- Reichweite 500m
- Plug & Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert
- Spannungsversorgung Sender 8-12 V DC oder Batterie
- Spannungsversorgung Empfänger Batterien

**Beschreibung****ECHO - Der HiFi - Funkgong zum Aufspielen eigener Melodien**

Im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

**Ihr Lieblingslied als Klingelton**

Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits über 19 ansprechende Melodien.

**500 Meter Reichweite (Freifeld)**

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

**Brillanter Klang**

ECHO spielt Ihre individuelle Melodie in Lautsprecherqualität ab.

**Optisches LED-Signal**

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

**Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**



Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

### Flexible Montage

ECHO verfügt über einen ausklappbaren Aufsteller, mit dem der Gong überall platziert werden kann. Mit einer zusätzlichen Wandhalterung (nicht im Set enthalten) kann ECHO auch an der Wand montiert werden

**Hinweis:** Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Zur Steigerung der Reichweite bitte den MISTRAL WR Repeater verwenden.

Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.

### Technische Daten

<b>Funkreichweite:</b>	500 m im Freifeld
<b>Name:</b>	ECHO
<b>Geräteart:</b>	Komplett-Set
<b>Frequenz:</b>	868,35 MHz
<b>Spannungsversorgung:</b>	Batterien
<b>Gesamtspieldauer Ruftöne:</b>	90 s brillanter Klang
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Lautstärke:</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Blitzlicht:</b>	LED
<b>Rufunterscheidung:</b>	20-fach
<b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>	20
<b>Rufarten:</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Spannungsversorgung:</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
<b>Spannungsversorgung extern:</b>	optional mit Wandhalter 43505 (8 - 12 V AC / DC)
<b>Abmessungen:</b>	180 x 120 x 50 mm
<b>Farbe:</b>	Weiß / Weiß
<b>Oberfläche:</b>	Hochglanz
<b>Abmessungen Sender:</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Spannungsversorgung Sender:</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
<b>Externe Spannungsversorgung Sender:</b>	8 -12 V DC
<b>Schutzart Sender:</b>	IP54
<b>Software:</b>	zur Ruftonerzeugung
<b>Übertragung Ruftöne:</b>	Micro SD Karte (Nicht im Lieferumfang)