

# Funkgong Set MISTRAL 300M

<b>Artikelnummer</b>	43300
<b>Typ</b>	MISTRAL 300M
<b>Gewicht</b>	0.316kg
<b>Länge</b>	38mm
<b>Breite</b>	115mm
<b>Höhe</b>	150mm

## Produktbeschreibung

Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

### **500 Meter Reichweite (Freifeld)**

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

### **13 polyphone Melodien**

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 300M ganz flexibel.

### **Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 13 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### **Rufarten:**

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

### **Spannungsversorgung:**

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

### **Anzeige niedriger Batteriestand**

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

**Hinweis:**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

## Produkteigenschaften

<b>Blitzlicht</b>	LED
<b>Schutzart Sender</b>	IP54
<b>Rufarten</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Serie</b>	MISTRAL
<b>Geräteart</b>	Funkgong-Set
<b>Spannungsversorgung Empfänger</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang, extern: 8 - 12 V AC/DC
<b>Anzahl Melodien</b>	13 polyphone Melodien
<b>Frequenz</b>	868,35 MHz
<b>Abmessungen Empfänger</b>	150 x 115 x 38 mm
<b>Farbe</b>	Weiß / Silber
<b>Lautstärke</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Abmessungen Sender</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Anzahl koppelbarer Sender</b>	20
<b>Farbe Gehäuse</b>	Weiß
<b>Funkreichweite</b>	500 m im Freifeld
<b>Farbe Tür</b>	Weiß / Silber
<b>Spannungsversorgung Sender</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang, extern: 6 - 12 V DC
<b>Rufunterscheidung</b>	13-fach

## Weitere Bilder

