



Funkgong-Empfänger MISTRAL 600E

Artikelnummer	43401
Typ	MISTRAL 600E
Gewicht	0.458kg
Länge	50mm
Breite	140mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien

Mit der großartigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 600 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung

Der MISTRAL 600 kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzufuhr von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung extern	8 – 12 V AC / DC
Blitzlicht	LED
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang)
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Klingeltaster	2 verdrahtete möglich
Frequenz	868,35 MHz
Farbe	Silber
Rufunterscheidung	14-fach
Anzahl Melodien	16 Melodien
Anzahl koppelbarer Sender	12
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Abmessungen	180 x 140 x 50 mm
Geräteart	Funkgong

Weitere Bilder

