

# Funkgong Set MISTRAL weiß MISTRAL 350 WS

<b>Artikelnummer</b>	43551
<b>Typ</b>	MISTRAL 350 WS
<b>Gewicht</b>	0.36kg
<b>Länge</b>	50mm
<b>Breite</b>	120mm
<b>Höhe</b>	180mm

## Produktbeschreibung

Mistral 350 WS im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

### **500 Meter Reichweite (Freifeld)**

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

### **12 polyphone Melodien**

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 350 WS ganz flexibel.

### **Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und 12 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### **Rufarten:**

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

### **Praktische Stummschaltung**

Der MISTRAL 350 WS kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

### **Spannungsversorgung:**

Der Mistral 350 WS wird mit 4x 1,5 V Batterien vom Typ LR14/C versorgt. (nicht im Lieferumfang)

enthalten)

### Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

### Hinweis:

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

## Produkteigenschaften

<b>Anzahl Melodien</b>	12 polyphone Melodien
<b>Farbe</b>	Weiß / Weiß, Weiß
<b>Spannungsversorgung</b>	Batterie
<b>Blitzlicht</b>	LED
<b>Schutzart Sender</b>	IP54
<b>Rufarten</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Serie</b>	MISTRAL
<b>Geräteart</b>	Funkgong-Set
<b>Oberfläche</b>	Hochglanz
<b>Frequenz</b>	868,35 MHz
<b>Lautstärke</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Abmessungen Sender</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Anzahl koppelbarer Sender</b>	12
<b>Funkreichweite</b>	500 m im Freifeld
<b>Abmessungen Empfänger</b>	175 x 120 x 45 mm
<b>Spannungsversorgung Empfänger</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang
<b>Rufunterscheidung</b>	12-fach Funk und 2-fach Draht
<b>Spannungsversorgung Sender</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang, extern: 6 - 12 V DC

## Weitere Bilder

