



# Mistral Relaisbox Set Mistral RB Relaisbox Set

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 43386                    |
| <b>Typ</b>           | Mistral RB Relaisbox Set |
| <b>Gewicht</b>       | 0.362kg                  |
| <b>Länge</b>         | 70mm                     |
| <b>Breite</b>        | 110mm                    |
| <b>Höhe</b>          | 110mm                    |

## Produktbeschreibung

MISTRAL RB Relaisbox im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

Diese Relaisbox wurde entwickelt, um elektrische Geräte ein- und auszuschalten. Sie arbeitet zusammen mit den Sendern aus der MISTRAL Serie, welche drahtlos einen Kontakt in der Relaisbox aktivieren können. Dieser Kontakt kann bis zu 10 Ampere an Lasten schalten und die Schaltdauer ist einstellbar. Die Relaisbox eignet sich besonders gut für das Steuern von Außenbeleuchtungen oder Toren. Es ist möglich, bis zu 16 Sender mit dem Empfänger zu verbinden. Zusätzlich verfügt der Empfänger über eine Timer-Funktion, die Verzögerungen von 1 bis 1000 Sekunden ermöglicht.

### **Hinweis:**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Bei Bedarf Distanz-Multiplikator durch Einbau weiterer Funk-Sets oder den MISTRAL Repeater verwenden!

## Produkteigenschaften

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Spannungsversorgung extern</b> | 8 – 12 V AC / DC   |
| <b>Lieferumfang</b>               | MISTRAL SE 03  |
| <b>Anzahl koppelbarer Sender</b>  | 16   |
| <b>Serie</b>                      | MISTRAL  |
| <b>Farbe</b>                      | Grau   |
| <b>Timerfunktion</b>              | 1 - 1000 s   |
| <b>Frequenz</b>                   | 868,35 MHz   |
| <b>Schutzart</b>                  | IP66   |
| <b>Abmessungen</b>                | 110 x 110 x 70 mm  |
| <b>Schaltkontakt</b>              | 230 V AC / 10 A  |
| <b>Betriebstemperatur</b>         | -5 bis 40 °C   |
| <b>Funkreichweite</b>             | 500 m im Freifeld  |
| <b>Geräteart</b>                  | Funkrelais   |
| <b>Spannungsversorgung</b>        | 1 x CR123A (nicht im Lieferumfang)                             |
| <b>Spannungsversorgung Sender</b> | 2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC |

## Weitere Bilder

