

Funkgong Set MISTRAL 200M si

| | |
|----------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 43184 |
| Typ | MISTRAL 200M si |
| Gewicht | 0.284kg |
| Länge | 38mm |
| Breite | 115mm |
| Höhe | 150mm |

Produktbeschreibung

Mistral 200 im Set mit Funkklingeltaster SE03 ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

13 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 200 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 15 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------------------|---|
| Schutzart Sender | IP54 |
| Rufunterscheidung | 17-fach |
| Rufarten | Zentral-, Individual-, Matrixruf |
| Serie | MISTRAL |
| Geräteart | Funkgong-Set |
| Farbe Acryltür | Silber |
| Abmessungen Empfänger | 150 x 115 x 38 mm |
| Anzahl Melodien | 13 polyphone Melodien |
| Frequenz | 868,35 MHz |
| Spannungsversorgung Sender | 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA, extern: 6 - 12 V DC |
| Lautstärke | Max. 86 dB(A) einstellbar |
| Abmessungen Sender | 36 x 100 x 17 mm |
| Anzahl koppelbarer Sender | 20 |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Funkreichweite | 500 m im Freifeld |
| Spannungsversorgung Empfänger | 4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang |

Weitere Bilder

