



ZUGRIFF MITTELS QR-CODE AUF DIE ERWEITERTE KONFIGURATION (MIT WI-FI) DES RUFMODULS MIT DEM DISPLAY - MODUL B/N 1168/1 IN 2VOICE-SYSTEMEN


DEUTSCH

Um mittels QR-CODE auf die erweiterte Konfiguration des Rufmoduls zuzugreifen, muss ein Endgerät (Smartphone oder Tablet) zur Verfügung stehen, das sich mit Wireless-Netzen verbinden und eine QR-CODE-Reader-App herunterladen kann.

1. Zum Einschalten des Wi-Fi-Zugangspunkts des Display-Moduls BN 1168/1 auf der numerischen Tastatur "9" eingeben, bis die Ansicht der Passworteingabe erscheint.
2. Dann das Passwort zur Freigabe eingeben, um in die Konfiguration zu gelangen. Bestätigen Sie den Code mit dem Befehl  (das Symbol  gestattet das Löschen des Zeichens links vom Cursor).


 *Das Standard-Passwort des Geräts lautet 1937.*

3. Sobald das Passwort bestätigt wurde, ist das Gerät freigegeben und bereit, als Wi-Fi-Zugangspunkt eingesetzt zu werden. Das Display blendet die Anzeige "EINSCHALTEN ACCESS POINT" ein und das Tastaturmodul und eventuelle andere angeschlossene Module beginnen zu blinken. Das Gerät ist für die Verbindung mit dem Endgerät bereit, wenn auf dem Display "WARTEN AUF VERBINDUNG" erscheint.

 *Bei diesem Schritt schaltet das Gerät nach einer Inaktivität von 10 Minuten den Wi-Fi-Zugangspunkt automatisch aus.*

4. Auf dem Endgerät das Wi-Fi-Netz des Display-Moduls 1168/1 erfassen:
URMET_1168_1_XXXXXXXXXXXXX.

 *Die Zahlen XXXXXXXXXXXX geben die MAC ADDRESS des Geräts an, die auf der Rückseite des Display- Moduls angegeben ist.*

5. Das Wi-Fi-Netz des Display-Moduls auswählen. Nach erfolgter Verbindung zeigt das Display "BENUTZER VERBUNDEN" an. Es ist nicht möglich, die Verbindung zu dem Wi-Fi-Zugangspunkt mit mehreren Endgeräten gleichzeitig herzustellen.
6. Die App QR CODE-Reader starten und mit der Kamera des jeweiligen Endgeräts den unten auf der letzten Seite angegebenen QR-CODE aufnehmen, um auf die Webseite **EINSTELLUNGEN**  zu gelangen.



<http://192.168.4.1>

DS1168-017A

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT20621

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN ITALY