

Artikelnummer

43144

Typ

MISTRAL 300M si

Bezeichnung

Funkgong Set MISTRAL 300M si

**Kurzbeschreibung:**

- Reichweite 500 m
- 17 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- Plug & Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert
- Spannungsversorgung: 8-12 V AC/DC oder Batterien 4 x 1,5 V

Beschreibung

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 300 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

<

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. Diese kann durch den Einsatz unseres Repeaters auch erhöht werden.

16 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 300 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Ruftönen versehen



werden.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Technische Daten

Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Name:	MISTRAL
Geräteart:	Komplett-Set
Frequenz:	868,35 MHz
Anzahl Melodien:	16 polyphone Melodien
Farbe:	Silber
Lautstärke:	Max. 86 dB(A) einstellbar
Blitzlicht:	Xenon 500 mj
Rufunterscheidung:	17-fach
Anzahl koppelbarer Sender:	20
Spannungsversorgung Empfänger:	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Externe Spannungsversorgung Empfänger:	8 - 12 V AC/DC
Spannungsversorgung Sender:	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
Externe Spannungsversorgung Sender:	8 - 12 V DC
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Abmessungen Empfänger:	150 x 115 x 38 mm
Abmessungen Sender:	36 x 100 x 17 mm
Schutzart Sender:	IP54
Farbe Gehäuse:	Weiß
Farbe Acryltür:	Silber