

Artikelnummer

43303

Typ

MISTRAL 210M

Bezeichnung

Funkgong Set MISTRAL 210M

**Kurzbeschreibung:**

- Reichweite 500 m
- 16 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- kein Eingang für 8 - 12 V AC/DC
- ohne Blitzlicht
- inkl. Sender (weiß)

Beschreibung

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 210 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

16 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 210 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Ruftönen versehen werden.

Anzeige niedriger Batteriestand



Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Technische Daten

Name:	MISTRAL
Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Geräteart:	Komplett-Set
Frequenz:	868,35 MHz
Anzahl Melodien:	16 polyphone Melodien
Farbe:	Weiß / Grau
Lautstärke:	Max. 83 dB(A) einstellbar
Rufunterscheidung:	17-fach
Anzahl koppelbarer Sender:	20
Spannungsversorgung Empfänger:	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Spannungsversorgung Sender:	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang,
Externe Spannungsversorgung Empfänger:	8 - 12 V DC
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Abmessungen Empfänger:	180 x 140 x 50 mm
Farbe Gehäuse:	Weiß
Farbe Tür:	Grau / Silber