

Artikelnummer

74930

Typ

FD-144-005

Bezeichnung

Transit IP Set FD-144-005

**Kurzbeschreibung:**

Zutrittskontrollsystem bestehend aus:

- Zentrale, 2 Lesegerät , 50 Näherungsschlüssel
- 12 - 24 V AC oder DC oder PO
- 5000 Schlüssel anlernbar
- Versorgungsspannung: 12 - 24 V AC/DC oder POE, 13,56 MHz MIFARE ®

Gewicht: 1 kg**Beschreibung**

Zugangskontrolle Transit IP Set:

Die Zentrale kann bis zu 5000 Schlüssel verwalten die auf 100 Gruppen aufgeteilt werden können. Sie kann über einen eingebauten Web-Server programmiert werden. Die Zentrale kann aus den Ereignissen Berichte erzeugen und sie per EMail versenden. Es können auch Alarm Meldungen versendet werden. An die Zentrale können zwei Lesegeräte angeschlossen werden die mit zwei Drähten verbunden werden. Diese Lesegeräte können bis zu 100 m von der Zentrale entfernt sein.

Produktmerkmale:

13,56 MHz Lesegerät
Aufputzmontage
Anschluss über 2 Drähte

Technische Daten:

Set beinhaltet:

1 x Türöffner-Zentrale FD-144-003
1 x 13,56 MHz Lesegerät FD-020-107
50 x Näherungsschlüssel FD-010-051

Spannungsversorgung:

12 - 24 V AC oder DC
oder POE

Installationshinweis:



Hinweis:

Technische Daten

Gerätetyp:	Controller
System:	Transit-IP
Geräteart:	Controller
Geräteart:	Transit IP Set
Anzahl der verwalteten Türen:	2
Ethernet Anschluss:	Ja
Spannungsversorgung:	PoE / 12 V AC/DC
Montage:	Reiheneinbau-/ Wandmontage
Set beinhaltet:	1 Stk. Transit IP, 2 Stk. Lesegeräte, 50 Stk. Näherungskarten