



Funkgong-Set MISTRAL 210M

| | |
|----------------------|--------------|
| Artikelnummer | 43303 |
| Typ | MISTRAL 210M |
| Gewicht | 0.425kg |
| Länge | 50mm |
| Breite | 140mm |
| Höhe | 180mm |

Produktbeschreibung

MISTRAL 210 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 polyphone Melodien

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 210 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------------------|--|
| Spannungsversorgung Sender | 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 - 12 V DC |
| Abmessungen Empfänger | 180 x 140 x 50 mm |
| Rufarten | Zentral-, Individual-, Matrixruf |
| Serie | MISTRAL |
| Geräteart | Funkgong-Set |
| Lautstärke | Max. 83 dB(A) einstellbar |
| Rufunterscheidung | 12-fach |
| Frequenz | 868,35 MHz |
| Anzahl Melodien | 16 Melodien |
| Abmessungen Sender | 36 x 100 x 17 mm |
| Anzahl koppelbarer Sender | 12 |
| Funkreichweite | 500 m im Freifeld |
| Farbe | Weiß / Grau |
| Spannungsversorgung Empfänger | 4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang), extern: 8 - 12 V DC |

Weitere Bilder

