



Funkgong-Set MISTRAL 210M

Artikelnummer	43303
Typ	MISTRAL 210M
Gewicht	0.425kg
Länge	50mm
Breite	140mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 210 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 polyphone Melodien

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 210 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang),
extern: 6 - 12 V DC

Abmessungen Empfänger

180 x 140 x 50 mm

Rufarten

Zentral-, Individual-,
Matrixruf

Serie

MISTRAL

Geräteart

Funkgong-Set

Lautstärke

Max. 83 dB(A) einstellbar

Rufunterscheidung

12-fach

Frequenz

868,35 MHz

Anzahl Melodien

16 Melodien

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Anzahl koppelbarer Sender

12

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Farbe

Weiß / Grau

Spannungsversorgung Empfänger

4 x 1,5 V Batterien Typ
LR14/C (nicht im
Lieferumfang), extern: 8 -
12 V DC

Weitere Bilder

