

Funkgong Set MISTRAL 300M

Artikelnummer 43300

Typ MISTRAL 300M

Gewicht0.316kgLänge38mmBreite115mmHöhe150mm

Produktbeschreibung

Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

13 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 300M ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 13 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus. Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Grothe GmbH Löhestrasse 22

53773 Hennef

www.grothe.de



Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Blitzlicht LED Schutzart Sender IP54

Rufarten Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie MISTRAL

Geräteart Funkgong-Set

Spannungsversorgung Empfänger 4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C

nicht im Lieferumfang, extern: 8

- 12 V AC/DC

Anzahl Melodien 13 polyphone Melodien

Frequenz 868,35 MHz

Abmessungen Empänger 150 x 115 x 38 mm

Farbe Weiß / Silber

Lautstärke Max. 86 dB(A) einstellbar

Abmessungen Sender 36 x 100 x 17 mm

Anzahl koppelbarer Sender 20
Farbe Gehäuse Weiß

Funkreichweite 500 m im Freifeld Weiß / Silber

Spannungsversorgung Sender 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA

nicht im Lieferumfang, extern: 6

- 12 V DC

Rufunterscheidung 13-fach



Weitere Bilder



