

Funkgong Empfänger MISTRAL 600E

Artikelnummer	43401
Typ	MISTRAL 600E
Gewicht	0.458kg
Länge	50mm
Breite	140mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

Mistral 600E

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

16 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 600E ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 16 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 600E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Rufunterscheidung	16-fach
Spannungsversorgung extern	8 - 12 V AC / DC
Blitzlicht	LED
Spannungsversorgung	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Frequenz	868,35 MHz
Anzahl koppelbarer Sender	20
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Abmessungen	180 x 140 x 50 mm
Anzahl Melodien	16 polyphone Melodien
Gehäusefarbe	Grau
Geräteart	Funkgong
Farbe	Wechselbar

Weitere Bilder

