

Funkgong-Set ECHO Weiß ECHO M weiß

Artikelnummer	43502
Typ	ECHO M weiß
Gewicht	0.415kg
Länge	180mm
Breite	50mm
Höhe	120mm

Produktbeschreibung

ECHO M, Weiß, im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

Ihr Lieblingslied als Klingelton

Über eine MicroSD-Karte kann jede beliebige Melodie als Klingelton verwendet werden. Standardmäßig verfügt ECHO bereits über 9 ansprechende Melodien.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

Brillanter Klang

ECHO spielt Ihre individuelle Melodie in Lautsprecherqualität ab.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Flexible Montage

ECHO verfügt über einen ausklappbaren Aufsteller, mit dem der Gong überall platziert werden kann. Mit einer zusätzlichen Wandhalterung (nicht im Set enthalten) kann ECHO auch an der Wand montiert werden.

Hinweis:

Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Zur Steigerung der Reichweite bitte den MISTRAL WR Repeater verwenden.

Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen.

Keine Reinigungsmittel verwenden.

Bitte nur Nebelfeucht abwischen.

Produkteigenschaften

Gesamtspieldauer Ruftöne	90 s brillanter Klang
Übertragung Ruftöne	Micro SD Karte (Nicht im Lieferumfang)
Farbe	Weiß / Weiß, Weiß
Software	Zur Rufonerzeugung
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang, extern: 8 - 12 V AC / DC
Blitzlicht	LED
Schutzart Sender	IP54
Serie	ECHO
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Geräteart	Funkgong-Set
Spannungsversorgung	Batterien
Oberfläche	Hochglanz
Frequenz	868,35 MHz
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Rufunterscheidung	20-fach
Anzahl koppelbarer Sender	20
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Abmessungen Empfänger	175 x 120 x 45 mm
Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang, extern: 6 - 12 V DC

Weitere Bilder

