



Funkgong-Set MISTRAL weiß MISTRAL 350 WS

Artikelnummer	43551
Typ	MISTRAL 350 WS
Gewicht	0.36kg
Länge	50mm
Breite	120mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

Mistral 350 WS im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

11 polyphone Melodien

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 350 WS ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 11 Funkklingeltaster können angelernt und 11 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Praktische Stummschaltung

Der MISTRAL 350 WS kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 350 WS wird mit 4 x 1,5 V Batterien vom Typ LR14/C versorgt. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 - 12 V DC
Anzahl Melodien	11 polyphone Melodien
Spannungsversorgung	Batterie
Blitzlicht	LED
Rufunterscheidung	11-fach Funk
Schutzart Sender	IP54
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Oberfläche	Hochglanz
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Frequenz	868,35 MHz
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	11
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Farbe	Weiß
Abmessungen Empfänger	180 x 120 x 50 mm

Weitere Bilder

