

# Funk Bewegungsmelder MISTRAL BM03

<b>Artikelnummer</b>	43445
<b>Typ</b>	MISTRAL BM03
<b>Gewicht</b>	0.09kg
<b>Länge</b>	54mm
<b>Breite</b>	69mm
<b>Höhe</b>	124mm

## Produktbeschreibung

### MISTRAL BM03

Dieser Bewegungsmelder erkennt Personen bzw. Bewegungen um Erfassungsbereich und löst den drauf angelernten MISTRAL Funkgong aus. Der MISTRAL BM03 ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet und kann entweder mit der Batterie im Lieferumfang betrieben werden oder mit einer externen Spannungsversorgung. Mit einer einstellbaren Verzögerungszeit von 3 - 60 Sekunden haben sie die Möglichkeit, den Zeitraum der Verzögerungen nach ihrem eigenen Ermessen einzustellen.

#### **Hinweis:**

Der Bewegungsmelder funktioniert mit allen erhältlichen Grothe Funkgongs.

Montagegelenk und Batterie sind im Lieferumfang enthalten !

## Produkteigenschaften

<b>Verzögerungszeit</b>	3 - 60 s
<b>Abmessungen</b>	124 x 69 x 54 mm
<b>Serie</b>	MISTRAL
<b>Geräteart</b>	Bewegungsmelder
<b>Gehtest</b>	LED
<b>Max. Überwachungsbereich</b>	108° bei 15 m
<b>Spannungsversorgung</b>	1 x CR123A Lithium Batterie (Inkl.), extern: 8 - 12 V AC / DC
<b>Frequenz</b>	868,35 MHz
<b>Funkreichweite</b>	500 m im Freifeld
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	Montagegelenk, Batterie
<b>Farbe</b>	Weiß

## Weitere Bilder

