

Funk-Fernbedienung FA30-FB10

Artikelnummer	39123
Typ	FA30-FB10
Gewicht	0.024kg
Länge	13mm
Breite	35mm
Höhe	60mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel; die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchsversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Ermöglicht das aktivieren und Deaktivieren des Systems
Statusmeldung durch Zweiwege-Funktechnik
4 getrennte LED zur Signalisierung der Übertragung (1) und des Status (3)
Summer zur akustischen Statusmeldung
Batterie-Leer-Meldung an Zentrale und Benutzer

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
4-Tasten-Fernbedienung (Scharf/Teilscharf/Unscharf/Status)
3-V-Lithium-Batterie Typ CR-2032
Batterielebensdauer: ca. 8 Jahre (bei typ. Anwendung)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 55 °C, mittlere rel. Luftfeuchte 75 %, (30 Tage 85-95 %)
Abmessungen: 60 x 43,5 x 12,5 mm
Gewicht: 25 g (mit Batterie)

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt; in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Geräteart	Bedienelement
Frequenz	868 MHz
Batterien	1 x CR 2032
Betriebstemperatur	0 °C bis +55 °C
Technologie	Funk
Batterielebensdauer	bei typischer Anwendung 8 Jahre
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Farbe	Schwarz
Sondertaste	Notfall / Statusabfrage
Rückmeldung	Optisch / Akustisch
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Anzeige	LED
Abmessungen	60 x 35 x 13 mm
Tastatur	4 Tasten beleuchtet

Weitere Bilder

