

Funkgong Set MISTRAL 300M BM

Artikelnummer	43315
Typ	MISTRAL 300M BM
Gewicht	0.421kg
Länge	38mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Mistral 300M im Set mit Funk Bewegungsmelder BM03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

13 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 300M ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 13 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und

im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
Funk Bewegungsmelder BM03, Art.-Nr.43445

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Bewegungsmelder	1 x CR 123A Inkl., extern: 8 - 12 V AC/DC
Blitzlicht	LED
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang, extern: 8 - 12 V AC/DC
Abmessungen Empfänger	150 x 115 x 38 mm
Verzögerungszeit	Einstellbar 3 - 60 s
Farbe Gehäuse	Weiß / Silber
Anzahl Melodien	13 polyphone Melodien
Überwachungsbereich	108° bei 15 m
Frequenz	868,35 MHz
Farbe	Weiß / Silber, Weiß
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Anzahl koppelbarer Sender	20
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Gehtest	LED-Anzeige
Abmessungen Bewegungsmelder	124 x 69 x 54 mm
Rufunterscheidung	13-fach

Weitere Bilder

