



Modul Kombileuchte LED MHZ 8934

Artikelnummer	38934
Typ	MHZ 8934
Gewicht	0.175kg
Länge	92mm
Breite	92mm
Höhe	63mm

Produktbeschreibung

Die LED Kombileuchte ist für das System M geeignet: ein kompaktes und modulares System. Die Kombileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt drei Funktionen: Warnung, Alarm 1 und Alarm 2. Die Funktionen lassen sich unabhängig durch separate Kontakte steuern. Die Warnung wird durch ein dreifaches Stroboskop Blitzlicht signalisiert. Der Alarm kann entweder als Stroboskop Blitzlicht mit 32 Tönen per DIP-Switch A wiedergegeben werden oder mit Dauerlicht und ebenfalls 32 Tönen mit dem DIP-Switch B.

Hinweis:

Ein Basismodul wird für dieses Produkt benötigt, bitte bestellen Sie dieses separat.

Produkteigenschaften

Funktionen	Alarm 1, Alarm 2, Warnung
Geräteart	Modulleuchte
Alarm 1	Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt und 32 Töne Einstellbar
Spannungsversorgung	für Multivolt Basismodule, 12 – 24 V AC / DC (240 / 280 mA)
Betriebsart	Unabhängige Steuerung durch separate Kontakte
Lichtstärke	5 Cd(p)
Signalart	Kombileuchte
Temperaturbereich	-30 °C bis 55 °C
Warnung	Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt
Einschaltdauer	Dauerbetrieb
Abmessungen	92 (D) x 63 mm
Blitzfrequenz	Ca. 85 / min.
Schutzart	IP65
Farbe	Blau
Alarm 2	Kraftvolles Warnlicht und 32 Töne einstellbar
Lautstärke	Max. 105 dB(A)

Weitere Bilder

