



Steckdosen-Funkgong-Empfänger MISTRAL 400M E

Artikelnummer	43311
Typ	MISTRAL 400M E
Gewicht	0.139kg
Länge	45mm
Breite	60mm
Höhe	126mm

Produktbeschreibung

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 400 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Ruf ton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Ruf ton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	230V Euro-Stecker
Blitzlicht	LED
Lautstärke	Max. 80 dB(A) einstellbar
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Rufunterscheidung	12-fach
Frequenz	868,35 MHz
Anzahl Melodien	16 Melodien
Anzahl koppelbarer Sender	12
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Abmessungen	126 x 60 x 45 mm
Farbe	Weiß
Geräteart	Funkgong

Weitere Bilder

