

Funkgong Set MISTRAL 300M ws-si

Artikelnummer	43372
Typ	MISTRAL 300M ws-si
Gewicht	0.318kg
Länge	38mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Mistral 300M ws-si im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelern und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

16 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 200 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelern und 16 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Rufunterscheidung	16-fach
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang, extern: 8 - 12 V AC/DC
Abmessungen Empfänger	150 x 115 x 38 mm
Farbe Gehäuse	Weiß / Silber
Frequenz	868,35 MHz
Farbe	Weiß / Silber
Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA, extern: 6 - 12 V DC
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	20
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Blitzlicht	Xenon 500 mJ
Anzahl Melodien	16 polyphone Melodien

Weitere Bilder

