

Lesegerät Alpha FD-020-227

Artikelnummer	74919
Typ	FD-020-227
Gewicht	0.141kg
Länge	26mm
Breite	126mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät ALPHA** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich und extra für unsere modulare Türstation der Serie ALPHA entwickelt. Das platzsparende Lesegerät benötigt nur einen Modulplatz in der Türstation und kann auch autark ohne angeschlossene Sprechanlage verwendet werden. Die LED's auf der Vorderseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Die Schutzarten IP65 und IK08 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controller.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED's individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden.

Bei autarker Verwendung, ohne ALPHA Türstation, zwingend benötigtes Zubehör:

1x UP-Kasten Art.-Nr. 74281 **oder** 1x AP-Kasten Art.-Nr. 75361

1x Rahmen Art.-Nr. 75371

Produkteigenschaften

System	MIFARE®
Optische Signalisierungs-LED	Ja
Akustische Signalisierung	Ja
Geräteart	Lesegerät
Kompatibel mit EDC	Ja
Übertragungsart	Mifare®
Lesebereich zwischen Lesegerät und Näherungsschlüs	Nahbereich max. 3 cm
Spannungsversorgung	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
Frequenz	13,56 MHz
Montage	Modular, Einbau
Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
Gewicht	0,150 Kg
Abmessungen	125 x 90 x 26 mm
Kompatibel mit iPassan	Ja

Weitere Bilder

