

# Etagenplatte ETA 801 EV1

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 55801       |
| <b>Typ</b>           | ETA 801 EV1 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.064kg     |
| <b>Länge</b>         | 54mm        |
| <b>Breite</b>        | 121mm       |
| <b>Höhe</b>          | 72mm        |

## Produktbeschreibung

Aluminium Etagenplatte 801 EV1

Der ETA 801 besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberfläche, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schützt. Mithilfe einer Soffitte haben Sie die Möglichkeit, den Flächentaster / Namensschild des ETAs zu beleuchten.

### **Hinweis:**

UP-Kasten bitte separat bestellen, Art.-Nr. 55881

Soffitte nicht inklusive!

Für die Beleuchtung des Tasters / Namensschildes bitte folgende Soffitte mitbestellen, Art.-Nr. 51016 / 51037. Pro Klingeltaster wird eine Soffitte benötigt.

Die Befestigungsbohrungen sind jeweils 16 mm von der Außenkante entfernt.

## Produkteigenschaften

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Temperaturbereich</b>        | -20 °C bis +50 °C                  |
| <b>Taster</b>                   | Flächentaster mit Namensschild     |
| <b>Montage</b>                  | Unterputz, UP-Kasten               |
| <b>Schaltleistung DC</b>        | Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W  |
| <b>Erforderlicher UP-Kasten</b> | UPK 801                            |
| <b>Anzahl Taster</b>            | 1                                  |
| <b>Material</b>                 | Aluminium, Silber eloxiert         |
| <b>Geräteart</b>                | Klingeltaster Einfach              |
| <b>Form</b>                     | Rechteckig                         |
| <b>Montagelöcher</b>            | Jeweils 16 mm von Außenkante       |
| <b>Schaltleistung AC</b>        | Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA |
| <b>Abmessungen</b>              | 72 x 121 mm                        |
| <b>Beleuchtung</b>              | Soffitte (nicht inkl.)             |

## Weitere Bilder

