

Video-Bus-Netzgerät NG 1083/20A

| | |
|----------------------|-------------|
| Artikelnummer | 74785 |
| Typ | NG 1083/20A |
| Gewicht | 0.868kg |
| Länge | 70mm |
| Breite | 175mm |
| Höhe | 95mm |

Produktbeschreibung

Video-Netzgerät für das 2-Draht-Video Bussystem 2Voice.

Diese Netzgerät wird benötigt, wenn Sie planen ein 2Voice basierendes System zu nutzen. Das Gerät wird über den Systembus mit nur 2 echten Leitungen angeschlossen und ist verpolungssicher und kurzschlussfest.

Der Einbau findet in Schaltschränken, Zählerschränken oder E-Verteilern statt. Die Spannungsversorgung reicht für bis zu 128 Busteilnehmern und bis zu 32 LED-beleuchteten Klingeltasten. Das System ist in 32 Steigleitungen aufteilbar und der direkte Anschluss von einer Haupttürstation an ein Netzgerät ist möglich. In einer Kombination mit Zusatzgeräten können bis zu max. 4 Haupttürstationen und / oder 64 Nebentürstationen verbunden werden.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Breite | 10 TE |
| Artikelart | Video-Bus-Netzgerät |
| Montageort | Hutschienenmontage |
| Systemkompatibilität | 2Voice |
| Geräteart | Netzgerät |
| Spannungsversorgung | 110 V / 230 V AC |
| Ausgangsspannung | 48 V DC |
| Anzahl Endgeräte | Max. 128 Teilnehmer |
| Abmessungen | 80 x 180 x 90 mm |
| Anschlüsse | BUS-Out und Power |

Weitere Bilder

