

Modul Kombileuchte LED MHZ 8931

| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer | 38931 |
| Typ | MHZ 8931 |
| Gewicht | 0.175kg |
| Breite | 63mm |
| Höhe | 92mm |

Produktbeschreibung

Die LED Kombileuchte ist für das System M geeignet; ein kompaktes und modulares System. Die Kombileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt drei Funktionen: Warnung, Alarm 1 und Alarm 2. Die Funktionen lassen sich unabhängig durch separate Kontakte steuern. Die Warnung wird durch ein dreifaches Stroboskop Blitzlicht signalisiert. Der Alarm kann entweder als Stroboskop Blitzlicht mit 32 Tönen per DIP-Switch A wiedergegeben werden oder mit Dauerlicht und ebenfalls 32 Tönen mit dem DIP-Switch B.

Hinweis:

Ein Basismodul wird für dieses Produkt benötigt, bitte bestellen Sie dieses separat.

Produkteigenschaften

Funktionen

Geräteart

Alarm 1

Spannungsversorgung

Temperaturbereich

Betriebsart

Signalart

Warnung

Einschaltdauer

Abmessungen

Schutzart

Lautstärke

Blitzfrequenz

Farbe

Alarm 2

Lichtstärke

Alarm 1, Alarm 2, Warnung

Modulleuchte

Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt
und 32 Töne Einstellbar

für Multivolt Basismodule, 12 –
24 V AC / DC (240 / 280 mA)

-30 °C bis +55 °C

Unabhängige Steuerung durch
separate Kontakte

Kombileuchte

Dreifach Stroboskop-Blitzeffekt

Dauerbetrieb

92 (D) x 63 mm

IP65

max. 105 dB(A)

ca. 85 / min.

Orange

Kraftvolles Warnlicht und 32
Töne einstellbar

15 Cd(p)

Weitere Bilder

