



Video-Steuerpult VSP 1092/694

Artikelnummer	1092/694
Typ	VSP 1092/694
Gewicht	1.976kg

Produktbeschreibung

Zur Steuerung einer Dome-Kamera ist immer eine Steuereinheit notwendig, dies kann ein eigenständiges Bedienpult oder auch ein DVR mit PTZ-Steuerung sein. Die Protokoll-Übertragung der Steuersignale findet hierbei über einen separaten Datenbus (RS485) statt.

Produktmerkmale:

Video-Steuerpult 3D für die Kamera-Serie EASY-DOME mit 3-Achsen Joystick (Zoom durch Drehen) Tastatur zur Anwahl der Kameras, manuelle Blenden- und Fokussteuerung, Festlegen und Ansteuern von Presets usw. bis 255 PTZ-Kameras und bis 32 DVRs steuerbar

Technische Daten:

Serielle RS485-Schnittstelle Protokolle: PELCO D/P Baudraten:
1200/2400/4800/9600/19200 bps

Versorgung: 12 V DC / 5 W, Netzgerät inclusive Maße: 142 x 140 x 68 mm Gewicht:
1,500 kg

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Kompatibel zu Kameraserie	AHD / PTZ
Tastatur	Ja
Schnittstelle	RS485
Spannungsversorgung	12 V DC, 5 W (Netzgerät inkl.)
Gewicht	1500 g
Maximal Anzahl PTZ-Kameras	255
Steuerung	3-Achsen Joystick
Protokolle	PELCO D/P
Geräteart	Steuerpult
Baudrate	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
Abmessungen	318 x 180 x 118 mm

Weitere Bilder

