

Mistral Relaisbox Set Mistral RB Relaisbox Set

Artikelnummer	43386
Typ	Mistral RB Relaisbox Set
Gewicht	0.362kg
Länge	70mm
Breite	110mm
Höhe	110mm

Produktbeschreibung

MISTRAL RB Relaisbox im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

Diese Relaisbox wurde entwickelt, um elektrische Geräte ein- und auszuschalten. Sie arbeitet zusammen mit den Sendern aus der MISTRAL Serie, welche drahtlos einen Kontakt in der Relaisbox aktivieren können. Dieser Kontakt kann bis zu 10 Ampere an Lasten schalten und die Schaltdauer ist einstellbar. Die Relaisbox eignet sich besonders gut für das Steuern von Außenbeleuchtungen oder Toren. Es ist möglich, bis zu 16 Sender mit dem Empfänger zu verbinden. Zusätzlich verfügt der Empfänger über eine Timer-Funktion, die Verzögerungen von 1 bis 1000 Sekunden ermöglicht.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Bei Bedarf Distanz-Multiplikator durch Einbau weiterer Funk-Sets oder den MISTRAL Repeater verwenden!

Produkteigenschaften

Betriebstemperatur	-5 bis +40 °C
Spannungsversorgung extern	8 - 12 V AC / DC
Lieferumfang	MISTRAL SE 03
Anzahl koppelbarer Sender	16
Serie	MISTRAL
Farbe	Grau
Timerfunktion	1 - 1000 s
Frequenz	868,35 MHz
Schutzart	IP66
Abmessungen	110 x 110 x 70 mm
Schaltkontakt	230 V AC / 10 A
Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Typ AAA nicht im Lieferumfang, extern: 6 - 12 V DC
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Geräteart	Funkrelais
Spannungsversorgung	1 x CR123A (nicht im Lieferumfang)

Weitere Bilder

