

# Aufputz Türstation MIKRA Digital VT 1784/4

<b>Artikelnummer</b>	75504
<b>Typ</b>	VT 1784/4
<b>Gewicht</b>	0.767kg
<b>Länge</b>	32mm
<b>Breite</b>	100mm
<b>Höhe</b>	200mm

## Produktbeschreibung

Aufputz-Türstation MIKRA DIGITAL mit digitalem Display für das 2-Draht-Video Bussystem 2Voice.

Die kompakte Türstation MIKRA bietet alle wichtigen Funktionen für eine gelungene Türkommunikation in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Eine Weitwinkel-Farbkamera für Sicherheit und eine Gegensprechanlage für eine klare Türkommunikation vereint MIKRA in einem kompakten Design. Mit ihrer flachen Form und dem eleganten Anthrazit passt die Türstation MIKRA an jede Hauswand.

Das Gerät verfügt über ein 8,89 cm LCD-TFT-Display und vier bedienknöpfe – ideal für kleine Mehrfamilienhäuser. Die MIKRA digital Kamera besitzt einen Blickwinkel von 113° Horizontal und 92° Vertikal, was es Ihnen ermöglicht einen großen Bereich zu erfassen. Das Gerät wird zwecks Aufputzmontage an der Wand befestigt.

Das 8,89 cm LCD-TFT-Display der MIRKA digital ist in der Lage Statusanzeigen, Nachrichten und

Namen anzuzeigen und entspricht den Anforderungen für barrierefreie Kommunikationsanlagen nach DIN 18040-1. Über das Display können bis zu 32 Teilnehmer angerufen werden. Zusätzlich besitzt das Gerät einen Anwesenheitssensor zum Einschalten von Display / Hintergrundbeleuchtung. Die Programmierung erfolgt über eine integrierte WLAN-Schnittstelle.

Das Gehäuse der MIKRA besteht aus der Druckgusslegierung ZAMAK und ist aus diesem Grund vandalensicher, somit erreicht die MIKRA die Schutzart IP65 / IK07.

**Hinweis:**

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)

## Produkteigenschaften

<b>Anwesenheitssensor</b>	Ja
<b>Programmierung</b>	Integrierte WLAN Schnittstelle
<b>Systemkompatibilität</b>	2VOICE
<b>Artikelart</b>	Aufputz-Türstation
<b>Anzahl Funktionstasten</b>	4
<b>Schutzart</b>	IP65 / IK07
<b>Abmessungen</b>	200 x 100 x 28 mm
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Material</b>	Gehäuse aus Druckgusslegierung ZAMAK
<b>Serie</b>	MIKRA 2
<b>Hinweis</b>	Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)
<b>Geräteart</b>	Türstation
<b>Display</b>	3,5" LCD-TFT-Display (Statusanzeige, Nachrichten und Namensanzeige)
<b>Weitwinkelkamera</b>	113° (H) / 92° (V)
<b>Farbe</b>	Anthrazit

## Weitere Bilder

