

Funkgong Empfänger MISTRAL 300M E

Artikelnummer	43301
Typ	MISTRAL 300M E
Gewicht	0.257kg
Länge	38mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Mistral 300M E

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

13 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 200 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 15 Funkklingeltaster können angelernt und 13 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 300M E kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Abmessungen	150 x 115 x 38 mm
Blitzlicht	LED
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Spannungsversorgung	Extern: 8 - 12 V AC / DC, 4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang
Anzahl Melodien	13 polyphone Melodien
Frequenz	868,35 MHz
Farbe	Weiß / Silber
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Anzahl koppelbarer Sender	20
Farbe Gehäuse	Weiß
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Farbe Tür	Weiß / Silber
Rufunterscheidung	13-fach
Geräteart	Funkgong

Weitere Bilder

