

**Artikelnummer**

1051/101

**Typ**

IR 1051/101

**Bezeichnung**

Funk Bewegungsmelder IR 1051/101



**Kurzbeschreibung:**

- für Funkerweiterung 1067/020 und Funkalarmzentrale 1051/016
- Frequenz 868 MHz bidirektional
- IR Erfassung 110°, 12 m
- Reichweite 100 m im Freifeld

**Technische Daten**

<b>Spannungsversorgung:</b>	3 V Lithium-Batterie CR123A
<b>Melderart:</b>	Bewegungsmelder
<b>Batterielebensdauer:</b>	5 Jahre (normaler Wert, kann je nach Verwendung schwanken)
<b>Anschlussart:</b>	Funk
<b>Frequenz:</b>	868 MHz bidirektional
<b>Funkreichweite:</b>	100 m im Freifeld
<b>IR Erkennung:</b>	Maximal 12 m
<b>IR Winkel:</b>	110°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C bis +45 °C
<b>Abmessungen:</b>	54 x 67 x 89 mm
<b>Zertifizierung:</b>	EN 50131 Grad 2 Klasse 2