

Artikelnummer

74919

Typ

FD-020-227

Bezeichnung

Lesegerät Alpha FD-020-227

Kurzbeschreibung:

- Lesegerät Alpha
- Aufputzmontage
- 13,56 MHz MIFARE®
- Zweidrahttechnik
- Für Ipassan und Easy Door Controller

**Beschreibung****Produktmerkmale:**

Einfache Installation - Einfache Programmierung - Wartungsfrei

Das Lesegerät Alpha ist ein Proximity 13,56 MHz Mifare® Lesegerät, dass mit dem Easy Door- und dem IPASSAN Controller kombiniert werden kann. Zwischen Näherungsschlüssel und Lesegerät beträgt die Lesereichweite bis zu 3 cm. Das Lesegerät wird mit nur zwei Drähten am Controller angeschlossen, die maximale Leitungslänge beträgt 100 Meter. Die Spannungsversorgung sowie auch der Datenaustausch wird über die Zweidrahttechnik mit einem verschlüsselten FDI Protokoll übertragen.

Technische Daten



Gerätetyp:	Lesegerät Alpha
Übertragungsart:	Mifare®
Verbindungsart:	Zweidrahtbus
Gerätetyp:	Lesegerät
Montage:	Einbau
Kompatibel zu Ipassan:	Ja
Kompatibel zu EDC:	Ja
Optische Signalisierungs LED:	Ja
Akustischer Signalisierungssummer:	Ja
Bauform:	Einbau
Spannungsversorgung:	Zweidrahtbus
Max. Leitungslänge Controller - Lesegerät:	100 m
Radi Frequency Identification RFID:	13,56 MHz MIFARE®
Proximity:	Ja
Montage:	Unterputz
Abmessungen:	125 x 90 x 26 mm