

**Artikelnummer**

43680

**Typ**

CALIMA 100

**Bezeichnung**

Funkgong-Set Wandmontage Sprache DE CALIMA 100

**Kurzbeschreibung:**

- 2-Tastenbedienung mit Sprachausgabe
- Wandmontage
- Reichweite 500 m, 868,35 MHz
- 13 Melodien
- mit Schlummerfunktion

**Beschreibung**

[{"xpress title="Detailseite 43680 (Calima 100)" page=3250}]

**Technische Daten**

<b>Name:</b>	CALIMA
<b>Funkreichweite:</b>	500 m im Freifeld
<b>Geräteart:</b>	Komplett-Set
<b>Frequenz:</b>	868,35 MHz
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Anzahl Melodien:</b>	13 polyphone Melodien
<b>Lautstärke:</b>	Max. 83 dB(A) einstellbar
<b>Rufunterscheidung:</b>	11-fach
<b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>	11
<b>Rufarten:</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Klemmen:</b>	Spannungsversorgung und Anschluss von zwei Klingeltastern
<b>Spannungsversorgung:</b>	8 - 12 V AC/DC oder 3 x 1,5 V Batterien Typ AA
<b>Abmessungen:</b>	Ø 105 mm x 40 mm
<b>Farbe:</b>	Weiß / Schwarz
<b>Oberfläche:</b>	Seidenmatt
<b>Abmessungen Sender:</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Spannungsversorgung Sender:</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang,
<b>Schutzart Sender:</b>	IP54
<b>Sprachausgabe:</b>	Deutsch
<b>Hinweis::</b>	Batterien nicht im Lieferumfang enthalten