

**Artikelnummer**

43552

**Typ**

MISTRAL 650 SW

**Bezeichnung**

Funkgong Set MISTRAL schwarz MISTRAL 650 SW

**Kurzbeschreibung:**

- 12 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- Reichweite 500 m, 868,35 MHz
- Kann mit Wandhalterung aufgehangen werden
- Spannungsversorgung Sender: Batterien oder 8-12 V DC
- Spannungsversorgung Batterien: 4 x 1

**Beschreibung**

## MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 650 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

**500 Meter Reichweite (Freifeld)**

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

**Kombinierbar mit verdrahteten Klingeltastern**

Der MISTRAL 650 kann mit einem bereits existierenden verdrahteten Klingeltaster verbunden werden. Alternativ erfolgt die Spannungsversorgung des Gongs über 8 – 12 V AC/DC Klemmen.

**12 polyphone Melodien**

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 650 ganz flexibel.

**Praktische Stummschaltung**

Der MISTRAL 650 kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine



ungestörte Nachtruhe.

### Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

### Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

### Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

**Hinweis:**\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.

### Technische Daten

<b>Funkreichweite:</b>	500 m im Freifeld
<b>Name:</b>	MISTRAL
<b>Geräteart:</b>	Komplett-Set
<b>Frequenz:</b>	868,35 MHz
<b>Spannungsversorgung:</b>	8 - 12 V AC/DC / Batterie
<b>Anzahl Melodien:</b>	12 polyphone Melodien
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Lautstärke:</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Blitzlicht:</b>	LED
<b>Rufunterscheidung:</b>	12-fach
<b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>	12
<b>Rufarten:</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Spannungsversorgung:</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
<b>Spannungsversorgung extern:</b>	8 - 12 V AC / DC
<b>Abmessungen:</b>	180 x 120 x 50 mm
<b>Farbe:</b>	Schwarz / Weiß
<b>Oberfläche:</b>	Hochglanz
<b>Abmessungen Sender:</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Spannungsversorgung alternativ:</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang,
<b>Externe Spannungsversorgung Sender:</b>	8 - 12 V DC
<b>Schutzart Sender:</b>	IP54