

Artikelnummer

43553

Typ

MISTRAL 650 WS

Bezeichnung

Funkgong Set MISTRAL weiß MISTRAL 650 WS

**Kurzbeschreibung:**

- 12 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- Reichweite 500 m, 868,35 MHz
- Kann mit Wandhalterung aufgehangen werden
- Spannungsversorgung Sender: Batterien oder 8-12 V DC
- Spannungsversorgung Batterien: 4 x 1

Beschreibung

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 650 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

Kombinierbar mit verdrahteten Klingeltastern

Der MISTRAL 650 kann mit einem bereits existierenden verdrahteten Klingeltaster verbunden werden. Alternativ erfolgt die Spannungsversorgung des Gongs über 8 – 12 V AC/DC Klemmen.

12 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 650 ganz flexibel.

Praktische Stummschaltung

Der MISTRAL 650 kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine



ungestörte Nachtruhe.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren! Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.

Technische Daten

Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Name:	MISTRAL
Geräteart:	Komplett-Set
Frequenz:	868,35 MHz
Spannungsversorgung:	8 - 12 V AC/DC / Batterien
Anzahl Melodien:	12 polyphone Melodien
Farbe:	Weiß
Lautstärke:	Max. 86 dB(A) einstellbar
Blitzlicht:	LED
Rufunterscheidung:	12-fach
Anzahl koppelbarer Sender:	12
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Spannungsversorgung:	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Spannungsversorgung extern:	8 - 12 V AC / DC
Abmessungen:	180 x 120 x 50 mm
Farbe:	Weiß / Weiß
Oberfläche:	Hochglanz
Abmessungen Sender:	36 x 100 x 17 mm
Spannungsversorgung alternativ:	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang,
Externe Spannungsversorgung Sender:	8 -12 V DC
Schutzart Sender:	IP54