

Artikelnummer

43310

Typ

MISTRAL 400M

Bezeichnung

Steckdosenfunkgong Set MISTRAL 400M

**Kurzbeschreibung:**

- Reichweite 500 m
- 16 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- Plug & Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert
- 230 V Euro-Stecker
- inkl. Sender (weiß)

Beschreibung**MISTRAL 400 - der praktische Steckdosenfunkgong**

Mistral 400 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelern und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

16 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 300 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelern und 17 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Hinweis:



*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Technische Daten

Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Name:	MISTRAL
Geräteart:	Komplett-Set
Frequenz:	868,35 MHz
Anzahl Melodien:	16 polyphone Melodien
Farbe:	Weiß
Lautstärke:	Max. 80 dB(A) einstellbar
Blitzlicht:	LED
Rufunterscheidung:	13-fach
Anzahl koppelbarer Sender:	20
Spannungsversorgung Empfänger:	230V Euro-Stecker
Spannungsversorgung Sender:	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang,
Externe Spannungsversorgung Sender:	8 - 12 V DC
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Abmessungen Empfänger:	126 x 60 x 45 mm
Abmessungen Sender:	36 x 100 x 17 mm
Schutzart Sender:	IP54
Farbe Gehäuse:	Weiß